

## Profoto RFi スピードライト用スピードリングの組み立て方法

A. RFi スピードライト用スピードリングには、以下のパーツが含まれています。

1. スタンドアダプター付きスピードリング (1 個)
2. ダブルスピードライト用ブラケット(1 個)
3. 垂直ブラケット(1 個)
4. ホットシュー (4 個)
5. ねじ (6 個)

B. まず垂直ブラケットを取付けます。

スピードライトを 1 灯取付ける場合

C. スピードライト用のホットシューを取付けます。Profoto Air Sync 等のラジオトリガー用のホットシューを追加します。

D. スピードライトとラジオトリガーをそれぞれホットシューに取付けます。  
スピードリングに RFi ソフトボックスを取付けると完成です (写真 H) !

スピードライトを 2 灯取付ける場合

E. 垂直ブラケットにダブルスピードライト用ブラケットを取付けます。

F. ホットシューをダブルスピードライト用ブラケットに取付け、そこにスピードライトと Profoto Air Sync 等のラジオトリガーを取付けます。

G. 垂直ブラケットを前方にスライドさせ、スピードライトのヘッド部分を外側に傾けることで、ソフトボックスに十分な光が当たり、やわらかくクオリティの高い光を作り出すことができます。

H. スピードリングに RFi ソフトボックスを取付けると完成です (写真 H) !

